

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	6	GHz
衰减度	29	30	31	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	200W
阻抗	50Ω
接口形式	N -JK
表面	黑色
工作温度	-40~+85°C设计保证


注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。

参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

